

# How long will the battery last?

## WORKING TIME ON ONE CHARGE

APPLICATION	PRODUCT NAME	BATTERY							
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X
<b>CHAINSAWS</b>									
Take down/removal 	550i XP® / XP® G <sup>1</sup>	–	–	–	20min	25 min	30min	40min	3h 45min
	542i XP®/XP® G <sup>1</sup>  T542i XP®/XP® G <sup>1</sup>  540i XP®/XP® G <sup>1</sup>  T540i XP®/XP® G <sup>1</sup>	–	–	–	20min	30min	45min	1h 15min	3h 45min
Pruning in tree 	542i XP®/XP® G <sup>1</sup>  T542i XP®/XP® G <sup>1</sup>  540i XP®/XP® G <sup>1</sup>  T540i XP®/XP® G <sup>1</sup>	–	–	–	45min	1h 15min	2h	3h 15min	9h 45min
	535i XP® T535i XP®	–	–	–	1h	1h 45min	3h	5h	15h
Pruning 	435i	30min	1h	1h 50min	TBD	1h 30min	2h 15min	TBD	8h 15min
	242i	TBD	1h	2h	TBD	1h 15min	2h 15min	TBD	TBD
	230i	TBD	1h	2h	TBD	1h 15min	2h 15min	TBD	TBD
Log cutting 	550i XP® / XP® G <sup>1</sup>	–	–	–	10min	15min	20min	30min	1h 30min
	542i XP®/XP® G <sup>1</sup>  540i XP®/XP® G <sup>1</sup>  535i XP®	–	–	–	15min	20min	30min	50min	1h 30min
	435i	15min	30min	45min	TBD	40min	1h	TBD	4h
	242i	TBD	30min	45min	TBD	35min	1h	TBD	TBD
Carpenting 	230i	TBD	30min	40min	TBD	35min	1h	TBD	TBD
	435i	1h 15min	2h 30min	4h 30min	2h 30min	3h 30min	5h 30min	TBD	20h 30min
<b>POWER ASCENDER</b>									
Climbing	Husqvarna x Skylotec Power Ascender	–	–	–	–	230metres	420metres	–	–
<b>POLE SAWS</b>									
Pruning 	530IPT5 530iP4	40min	1h 30min	2h 50min	1h 30min	2h 15min	3h 30min	5h 40min	11h 30min
	120iTK4-P	45min	1h 35min	2h 55min	TBD	2h 15min	3h 30min	TBD	11h 35min
	DP110 FLXi	40min	1h 30min	2h 50min	TBD	2h 15min	3h 30min	TBD	11h 30min
<b>BRUSHCUTTERS</b>									
Forestry clearing 	535iFR	–	20min	45min	25min	35min	1h	1h 40min	3h 20min
Tough cutting (grass blade) 	535iRXT 535iRX 535iFR	–	15min	35min	20min	30min	45min	1h 15min	2h 25min
	525iRXT	–	20min	40min	25min	35min	55min	1h 30min	3h
	520iRX	–	40min	1h 20min	40min	1h	1h 40min	2h 40min	5h 30min
	325iR 325iRJ	15min	30min	55min	TBD	45min	55min	TBD	2h 50min
Tough cutting (trimmer head) 	535iRXT 535iRX 535iFR	–	10min	20min	10min	15min	30min	50min	1h 50min
	525iRXT	–	15min	30min	15min	20min	40min	1h	2h 15min
	520iRX	–	30min	1h	30min	45min	1h 15min	2h	4h 15min
	325iR 325iRJ	10min	20min	40min	TBD	30min	1h	TBD	2h 50min
<b>TRIMMERS</b>									
Tough grass cutting 	525iLXT	–	15min	30min	15min	25min	40min	1h	2h 15min
	525iLK	–	15min	30min	20min	30min	40min	1h	2h 15min
	520iLX	30min	1h	1h 50min	30min	45min	1h 15min	2h	4h 15min
	325iLK 325iL	10min	20min	40min	TBD	30min	1h	TBD	2h 50min
Light grass cutting 	525iLXT 525iLK	–	30min	1h	30min	45min	1h 15min	2h	4h 10min
	520iLX	30min	1h	1h 50min	1h	1h 30min	2h 15min	3h 40min	8h 15min
	325iLK 325iL	20min	45min	1h 15min	TBD	1h	2h	TBD	5h 40min
	215iL	30min	1h	1h 50min	TBD	1h 30min	2h 30min	TBD	TBD
	110iL FLXi	30min	1h	1h 50min	TBD	1h 30min	2h 30min	TBD	TBD
<b>HEDGE TRIMMERS</b>									
Tough cutting 	522iHDR60	25min	45min	1h 25min	45min	1h 10min	1h 50min	2h 30min	6h
	522iHD60 522iHD75	30min	55min	1h 40min	55min	1h 20min	2h 5min	3h 25min	7h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20min	35min	1h 5min	35min	50min	1h 20min	2h 10min	4h 25min
	520iHT4 520iHE3	25min	50min	1h 20min	45min	1h 10min	1h 45min	2h 50min	6h
Light trimming 	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50min	1h 30min	2h 55min	1h 30min	2h 15min	3h 35min	5h 50min	12h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	30min	55min	1h 40min	55min	1h 20min	2h 5min	3h 25min	6h 55min
	520iHT4 520iHE3	50min	1h 30min	3h	1h 30min	2h 20min	3h 45min	6h 25min	12h 30min
	322iHD60	45min	1h 30min	2h	1h 45min	2h	3h	TBD	7h 30min
	215iHD45	45min	1h 30min	2h	1h 45min	2h	3h	TBD	7h 30min
	120iTK4-H	1h	2h	4h	1h 45min	2h	4h 30min	TBD	12h 30min
	DH110 FLXi	50min	1h 30min	3h	1h 45min	2h	3h 45min	TBD	12h 30min

Best option – = Not recommended. TBD = Values were not available at time of printing. <sup>1</sup> Full capacity only provided by 40-B220X or 40-B330X. <sup>11</sup> Full capacity only provided by 40-B540X. <sup>2</sup> Requires BLi backpack batteries. <sup>3</sup> Run time refers to the use of two batteries. <sup>4</sup> Requires adapter plate and battery adapter for use with backpack battery. The runtimes are up-to times and correspond to work time using energy saving mode: actual work, basic maintenance and movement/climbing needed for generic operations. Given guidelines are indicative only and may not always be repeatable from one setting to another.

APPLICATION	PRODUCT NAME	BATTERY							
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X
<b>BLOWERS</b>									
Tough blowing 	550iBTX <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	1h
	530iB	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	35 min	55 min	3h 30 min
	340iBT <sup>3</sup>	TBD	15 min	35 min	30 min	35 min	45 min	TBD	–
	230iB	–	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	TBD	2h 40 min
	122iB	15 min	30 min	50 min	35 min	45 min	55 min	TBD	2h 50 min
Light blowing 	550iBTX <sup>2</sup>	–	–	–	–	–	–	–	1h 45 min
	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	40 min	1h	1h 40 min	3h 30 min
	340iBT <sup>3</sup>	15 min	20 min	45 min	30 min	35 min	45 min	TBD	–
	230iB	–	30 min	50 min	30 min	1h	1h 20 min	TBD	3h 30 min
	122iB	20 min	35 min	1h 10 min	1h	1h 20 min	1h 45 min	TBD	4h 45 min
DB110 FLXi	20 min	35 min	1h 10 min	1h	1h 20 min	1h 45 min	TBD	4h 45 min	
Blowing/ Vacuuming	120iBV	15 min/ 13 min	30 min/ 25 min	1h/ 50 min	40 min/ 35 min	50 min/ 45 min	1h 20 min/ 1h 10 min	TBD	TBD
<b>LAWN MOWERS</b>									
Mowing 	LC 551iV <sup>4</sup>	–	10 min	–	–	20 min	30 min	–	1h 40 min
	LB 553iV <sup>4</sup>	–	–	–	–	25 min	35 min	–	1h 50 min
	LB 548i <sup>4</sup>	–	15 min	–	–	30 min	35 min	–	1h 55 min
	LB 448iV	–	–	–	–	25 min	35 min	–	–
	LB 448i	–	20 min	35 min	–	30 min	45 min	–	–
	LB 442i	–	25 min	50 min	–	40 min	55 min	–	–
	LC 353iVX	–	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	–	–
	LC 347iVX	–	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	–	–
	LC 251i	–	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	–	–
	LC 251iS	–	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	–	–
	LC 247i	–	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	–	–
	LB 144i	–	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	–	–
	LC 142iS	–	30 min	1h	30 min	45 min	1h 10 min	–	–
LC 142i	–	35 min	1h 5 min	35 min	50 min	1h 15 min	–	–	
LC 137i	30 min	1h	1h 55 min	1h	1h 30 min	2h 15 min	–	–	
<b>WEED BRUSH</b>									
Weed removal	WB 560i	–	–	–	–	20 min	30 min	–	–
<b>SHREDDERS</b>									
Shredding 	GS 340is	–	30 min	1h	30 min	45 min	1h 5 min	–	–
<b>DETHATCHERS</b>									
Dethatching	S 138i	–	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	–	–
<b>WORK LIGHT</b>									
Setting 1 1000 lm	WL 8i	–	–	–	20h 50 min	26h	48h	–	–
Setting 2 4000 lm	WL 8i	–	–	–	5h 40 min	7h	13h	–	–
Setting 3 8000 lm	WL 8i	–	–	–	2h 50 min	3h 30 min	6h 30 min	–	–

**CHARGING TIME FOR DIFFERENT BATTERIES AND CHARGERS**

BATTERY	CHARGING CYCLES UP TO	40-C750X		40-C500X / 40-C1000X <sup>4*</sup>		40-C1000X <sup>4**</sup>		40-C250		40-C80		40-USB150X	
		CHARGING LEVEL	CHARGING LEVEL	CHARGING LEVEL									
													
40-B70	600	25 min	40 min	1h 10 min	1h 20 min	50 min	1h 5 min						
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	30 min	45 min	2h 30 min	2h 40 min	1h 25 min	1h 50 min
BLi30	600	30 min	50 min	30 min	50 min	1h	1h 20 min	1h	1h 20 min	4h 20 min	4h 30 min	2h 45 min	3h 25 min
40-B140X	1500	30 min	1h	30 min	1h	30 min	55 min	30 min	55 min	2h 15 min	2h 30 min	1h 25 min	1h 50 min
40-B220X	1500	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1h 5 min	50 min	1h 5 min	3h 20 min	3h 30 min	2h 5 min	2h 40 min
40-B330X	1500	20 min	40 min	35 min	50 min	1h 20 min	1h 30 min	1h 20 min	1h 30 min	5h 10 min	5h 15 min	3h 10 min	4h
40-B540X	1500	40 min	1h	55 min	1h 30 min	1h 50 min	2h 20 min	1h 50 min	2h 20 min	7h 50 min	9h 50 min	5h 5 min	6h 20 min
BLi950X	1500	1h 30 min	2h 30 min	2h	2h 50 min	–	–	–	–	17h 10 min	17h 20 min	10h 25 min	13h 5 min

Required battery temperature for charging: min. 5°C max. 40°C \*if a maximum of two batteries are charged simultaneously \*\*if a maximum of four batteries are charged simultaneously